



## Однофазный стабилизатор PROGRESS 30000L

 Код товара: **1103032**

Однофазный PROGRESS 30000L, мощность: 30 кВА (24 кВт);  
 диапазон: 107...275 В; точность  $\pm 1,5\%$ ; Температура  
 $\pm 40^\circ\text{C}$ . Электронный, автономен, бесшумен, не требует  
 ухода и обслуживания, самодиагностика, автозапуск,  
 защита.

 Цена: **172 200 руб.**

Модель	PROGRESS 30000L
Тип стабилизатора	тиристорный
Производитель	Progress (ООО "Энергия", Россия, г. Псков)
Серия	L
Страна производитель	Россия

### Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Рабочий диапазон входного напряжения, В	107 ÷ 275
Номинальный диапазон входного напряжения, В	130 ÷ 260
Тип сети	однофазная

### Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	220 $\pm$ 1,5%
Точность стабилизации ( % )	1,5
Изменение нагрузки, %	0...100
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Мощность, кВт	30

### Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
--------------------------	---------

КПД, не менее (%)	93%
Перегрузочная способность	400% в течении 10сек
Отклик на возмущение, мс	не более 40
Искажение синусоиды на выходе	не вносит искажений
Влажность	не более 80% при 25°C
Габариты, мм	350x300x800
Тип охлаждения	принудительное, интеллектуальное
Масса, кг	90
Срок службы, лет	12 лет
Температурный диапазон, °C	-40...+40 °C
Гарантийный срок	3 года

### Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Степень защиты	IP20

### Установка

Установка	напольная
-----------	-----------

### Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

### Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
-----------------	----

### Основные характеристики

Номинальная мощность ( ВА )	30000
Номинальная мощность ( Вт )	30000

## Однофазный стабилизатор напряжения PROGRESS 3000L

Данный стабилизатор относится к **серии «L»**, это базовая серия бытовых стабилизаторов с точностью на выходе  $\pm 1,5\%$ , что дает возможность их использования для любых бытовых приборов. Стабилизатор имеет вольтодобавочный трансформатор, который позволяет работать стабилизатору с низким входным напряжением, без потери мощности.

**Паспорт стабилизатора PROGRESS 30000L можно скачать [здесь](#) .**

Однофазный стабилизатор **PROGRESS 30000L** полностью автономен, не нуждается в обслуживании. Несколько степеней защиты предотвратят выход из строя стабилизатора из-за перегрузки или короткого замыкания, также стабилизатор отключится при перегреве и не пропустит к подключенным потребителям низкое или высокое напряжение. На лицевой части стабилизатора находится информационный дисплей, для просмотра основных параметров работы, таких как мощность подключенной нагрузки, входное или выходное напряжение. В ручном режиме с помощью меню можно изменять выходное напряжение от 210 до 230 В. Стабилизатор снабжен энергонезависимой памятью, в которую записываются ошибки в работе стабилизатора, что позволяет диагностировать причины отключений в ваше отсутствие. Важным моментом является автозапуск стабилизатора при отключении и возобновлении подачи электроэнергии.

*Данная модель может работать как самостоятельный независимый стабилизатор, так и в составе **трехфазного комплекта PROGRESS 90000L-3.***



**PROGRESS 30000L - Отличный выбор. Мощность: 30кВт; Точность: ±1,5%; Диапазон: 107 ÷ 275 В. PROGRESS 30000L - всегда можете заказать у нас по заводской цене.**

Стабилизатор **PROGRESS 30000L** выполнен в вертикальном металлическом корпусе прямоугольной формы напольного исполнения. На лицевой части дисплей, клеммная колодка для подключения силового кабеля находится внутри стабилизатора.

**Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).  
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).**