



Однофазный стабилизатор PROGRESS 3000L

 Код товара: **1103025**

Однофазный PROGRESS 3000L, мощность: 3 кВА (2,5 кВт);
 диапазон: 107...275 В; точность $\pm 1,5\%$; Температура
 $\pm 40^\circ\text{C}$. Электронный, автономен, бесшумен, не требует
 ухода и обслуживания, самодиагностика, автозапуск,
 защита.

 Цена: **41 100 руб.**

Модель	PROGRESS 3000L
Тип стабилизатора	тиристорный
Производитель	Progress (ООО "Энергия", Россия, г. Псков)
Серия	L
Страна производитель	Россия

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Рабочий диапазон входного напряжения, В	107 ÷ 275
Номинальный диапазон входного напряжения, В	130 ÷ 260
Тип сети	однофазная

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	220 \pm 1,5%
Точность стабилизации (%)	1,5
Изменение нагрузки, %	0...100
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Мощность, кВт	3

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
--------------------------	---------

КПД, не менее (%)	93%
Перегрузочная способность	400% в течении 10сек
Отклик на возмущение, мс	не более 40
Искажение синусоиды на выходе	не вносит искажений
Влажность	не более 80% при 25°C
Габариты, мм	500x276x290
Тип охлаждения	принудительное, интеллектуальное
Масса, кг	27
Срок службы, лет	12 лет
Температурный диапазон, °C	-40...+40 °C
Гарантийный срок	3 года

Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Степень защиты	IP20
Встроенный байпас	нет

Установка

Установка	навесная, напольная
-----------	---------------------

Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
-----------------	----

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	3000
Номинальная мощность (Вт)	3000

Однофазный стабилизатор напряжения PROGRESS 3000L

Данный стабилизатор относится к **серии «L»**, это базовая серия бытовых стабилизаторов с высокой точностью на выходе $\pm 1,5\%$ и очень широким входным диапазоном, что дает возможность их использования для любых бытовых приборов. Стабилизатор имеет вольтодобавочный трансформатор,

который позволяет работать стабилизатору с низким входным напряжением, без потери мощности.

Паспорт стабилизатора PROGRESS 3000L можно скачать [здесь](#) .

Однофазный стабилизатор **PROGRESS 3000L** полностью автономен, не нуждается в обслуживании. Несколько степеней защиты предотвратят выход из строя стабилизатора из-за перегрузки или короткого замыкания, также стабилизатор отключится при перегреве и не пропустит к подключенным потребителям низкое или высокое напряжение. На лицевой части стабилизатора находится информационный дисплей, для просмотра основных параметров работы, таких как мощность подключенной нагрузки, входное или выходное напряжение. В ручном режиме с помощью меню можно изменять выходное напряжение от 210 до 230 В. Стабилизатор снабжен энергонезависимой памятью, в которую записываются ошибки в работе стабилизатора, что позволяет диагностировать причины отключений в ваше отсутствие. Важным моментом является автозапуск стабилизатора при отключении и возобновлении подачи электроэнергии.

*Однофазный стабилизатор рекомендуем подключать через **Ручной однофазный байпас PROGRESS 1-8**. Который необходим для оперативного переключения питающей сети через стабилизатор или в обход стабилизатора. Это просто, быстро и безопасно.*



PROGRESS 3000L - Отличный выбор. Мощность: 3кВт; Точность: $\pm 1,5\%$; Диапазон: 107 ÷ 275 В. PROGRESS 3000L - всегда можете заказать у нас по заводской цене.

Стабилизатор **PROGRESS 3000L** выполнен в металлическом корпусе прямоугольной формы. На лицевой части дисплей, в правой стенке утоплена клеммная колодка для подключения силового кабеля. Есть возможность монтажа стабилизатора на стену, для этих целей на задней стенке имеются технологические отверстия.

**Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).**