



Однофазный стабилизатор Штиль R 2000

 Код товара: **1102006**

Бытовой однофазный Штиль R 2000, мощность: 2000 ВА (1600 Вт); диапазон вх.: 135...275 В; точность: ±5,5 %.

Релейный, автономен, бесшумен, не требует ухода и обслуживания, самодиагностика, автозапуск, защита.

 Цена: **11 620 руб.**

Модель	Штиль R 2000
Тип стабилизатора	релейный
Производитель	Штиль (ГК "Штиль", Россия, г. Тула)
Серия	R
Тип сети	однофазный
Страна производитель	Россия

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Рабочий диапазон входного напряжения, В	135 ÷ 275
Максимальный ток, потребляемый из сети при номинальной нагрузке, А	2,7
Номинальный диапазон входного напряжения, В	175 ÷ 260

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	208...232
Точность стабилизации (%)	5,5
Изменение нагрузки, %	0...100
Ручная регулировка выходного напряжения	нет
Мощность, кВт	2

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
КПД, не менее (%)	0,95
Перегрузочная способность	200% - 2 сек., 100% - 5 сек.
Отклик на возмущение, мс	200
Искажение синусоиды на выходе	не вносит искажений
Влажность	не более 80% при 25°C
Габариты, ШхГхВ, мм	155 x 185 x 300
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	170 x 200 x 305
Тип охлаждения	естественный
Масса, кг	10
Срок службы, лет	10 лет
Температурный диапазон, °С	+10...+35 °С
Гарантийный срок	1 год

Контроль и защита

Память кодов ошибок	нет
Защита от перегрузки	да
Автозапуск	нет
Класс защиты	IP30
Встроенный байпас	нет

Установка

Установка	настольная
-----------	------------

Подключение

Подключение (тип клемм)	сетевой шнур с вилкой
-------------------------	-----------------------

Индикация и сигнализация

Светодиодная индикация	да
Наличие дисплея	нет

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	2000
Номинальная мощность (Вт)	2000

Стабилизатор напряжения Штиль R 2000

Однофазный **стабилизатор переменного напряжения Штиль R 2000** является одним из линейки стабилизаторов напряжения "Штиль" серии R. Конструктивно стабилизатор напряжения "Штиль" R 2000 выполнен в виде настольного блока с табло индикации и выключателем сети на передней панели, двумя розетками евростандарта и автоматическим предохранителем — на задней, для подключения к сети имеется кабель с вилкой евростандарта.

Паспорт стабилизатора Штиль R2000 можно скачать [здесь](#) .

Назначение стабилизатора напряжения Штиль R2000 - это защита бытовой, офисной и промышленной техники, суммарная электрическая мощность которой не превышает 2000 ВА (холодильники, телевизоры, СВЧ-печи, насосы, компьютеры, факсимильные аппараты, офисные АТС и т.д.). При подключении электродвигателей (имеются в составе холодильников, стиральных машин, насосов, компрессоров, моек высокого давления, электроинструмента) с прямым пуском стабилизатор напряжения должен иметь минимум полуторо...трехкратный запас по мощности относительно мощности электродвигателя.

В нашей Компании Вы всегда можете купить стабилизатор Штиль на выгодных условиях.

Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).

Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).