

ИБП LANCHES L600-S 3000VA

 Код товара: **6130002**

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L600-S 3000VA. Мощность 3000ВА (2400 Вт). Тип ИБП линейно-интерактивный. Форма напряжения чистая синусоида . Для автономного электроснабжения компьютерной и офисной техники, телекоммуникационного оборудования.

 Цена: **35 519 руб.**


Модель	LANCHES L600-S 3000VA
Тип ИБП	line-interactive
Производитель	LANCHES
Страна производитель	Китай

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50/60±10% (авто определение)
Тип сети	однофазная
Входное напряжение	220 Вольт ±26%
Входной диапазон напряжения	163-277 Вольт

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	220/230/240±5%
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Внутренний стабилизатор напряжения	да
Напряжение на выходе (батареиный режим)	220/230/240 ±5%
Частота на выходе (батареиный режим)	50/60 ±0,3 Гц
Форма выходного сигнала	чистый синус
Напряжение на выходе (от сети)	220/230/240 ±5%

Мощность, кВт	2,4
---------------	-----

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	IP20
Искажение синусоиды на выходе	идеальный синус
Уровень шума, Дб	менее 50 дБ (1 метр)
Влажность	0-90% без конденсата
Габариты, мм	467 x 190 x 335,5
Тип охлаждения	принудительное
Масса, кг	28,1 кг.
Срок службы, лет	10 лет
Время переключения на АКБ	максимально — 8 мс
АКБ (напряжение и количество)	4 АКБ по 9 Ач
Время работы в автономном режиме	зависит от нагрузки
Наличие встроенных АКБ	да
Размещение АКБ	внутреннее
Температурный диапазон, °С	+5...+40 °С
Гарантийный срок	1 год
Сфера применения	Бытовые, Производственные, Источники бесперебойного питания, Источники резервного энергоснабжения, Системы контроля и доступа, Системы тревожного оповещения, Системы связи и телекоммуникаций, Системы солнечной и ветроэнергетики, Различные области приборостроения

Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Количество выходов IEC	3 выхода + 3 евро розетки

Установка

Установка	настольная, напольная
Состав комплекта	ИБП с внутренними аккумуляторами

Подключение

Подключение (тип клемм)	сетевой шнур с вилкой
-------------------------	-----------------------

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
Визуальные индикаторы	есть
Звуковой сигнал	есть
Программное обеспечение	есть

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	3000
Номинальная мощность (Вт)	2400

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L600-S 3000VA

ИБП с чистой синусоидой серии L600 отдельно стоящие [Линейно-Интерактивные](#) источники бесперебойного питания. Выходное напряжение при работе от сети или батарей - чистая синусоида, обеспечивает высокий уровень защиты от сетевых помех.

Панель управления

Кнопки управления. Индикация режимов и параметров работы ИБП выполнена на жидкокристаллическом индикаторе LCD. Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность.

Область применения

ИБП с чистой синусоидой на выходе подходит для защиты [серверов, офисного оборудования](#), станков для обработки линз, кассовых аппаратов, рабочих станций, систем сетевого резервирования, ТВ и домашних кинотеатров, а так же периферийных устройств.

Особенности

- Широкий диапазон входного напряжения ($220\text{ В} \pm 26\%$) и частот
- Микропроцессорное управление
- Встроенный AVR (автоматический регулятор напряжения)
- ИБП выдает чистый синус выходным напряжением при работе от сети или батарее
- Автоматическое определение входной частоты (50 или 60 Гц)
- Жидкокристаллический индикатор и гуманизированная звуковая сигнализация об ошибках
- Автоматическая диагностика при запуске ИБП
- Функция холодного старта (запуск при отсутствии напряжения на входе)
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Совместимость с генератором любого типа. Возможность работы от генератора большинства производителей

- Наличие портов USB, RJ45 и SNMP
- Устанавливаемый энергосберегающий режим ECO
- Автоматический заряд и интеллектуальное управление батарей

*Доставка выбранного товара - подробности в разделе **"Доставка и оплата"**.*

*Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе **"Контакты"**.*
